

# NRX-WCP

## Pulsador manual de alarma estanco vía radio Mesh. Incluye 4 pilas CR123A



### Características

- El pulsador manual de alarma vía radio NRX-WCP es un dispositivo de RF alimentado por batería y diseñado para su uso con la pasarela NRX-GATE, que se conecta al sistema analógico de detección y alarma de incendios de Notifier (ID60, ID3000 o Pearl).
- Es un pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua, combinado con un transceptor RF inalámbrico.
- Tensión de alimentación: 3,3 V Corriente máx. DC.
- Corriente en reposo: 120  $\mu$ A@ 3VDC (en funcionamiento normal).
- Corriente máx. LED rojo: 2mA.
- Tiempo de resincronización: 35s (tiempo máx. para funcionamiento normal desde encendido del equipo).
- Baterías: 4 X Duracell Ultra123.
- Vida útil de las baterías: 4 años a 25°C.
- Radio frecuencia: 865-870 MHz.
- Tensión de salida radio frecuencia: 14 dBm (máx.).
- Alcance: 500m (al aire libre).
- Índice de protección: IP67.
- Dimensiones: 94 x 99 x 71 mm.
- Peso: 318 g (baterías incluidas).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nrx-wcp-pulsador-manual-de-alarma-estanco-via-radio-mesh-incluye-4-pilas-cr123a-11619>