

iRIS8(1-8)L-B

Central analógica iRIS8 B ampliable hasta 8 lazos 200 zonas



Características

- Central de alarma contra incendios direccionables de Teletek Electronics.
- 1 iRIS8LoopTTE integrado, 8 lazos opcionales en una misma caja.
- Ampliable de 1 a 8 controladores de bucle.
- 2000 dispositivos por sistema.
- Registro de 10 000 eventos.
- Pantalla táctil TFT de 7.
- Menú multilingüe.
- Indicadores LED de 200 zonas .
- Aumento de las salidas de sirena - 1A/24Vdc en el panel principal y 1A/24Vdc en el suplementario.
- Procesador redundante de respaldo al principal.
- Entradas para señales del panel de extinción de incendios.
- Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección.
- Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle.
- Notificación de rotura de bucle.
- Protocolo ModBUS TCP/IP.
- Archivo del logotipo de la empresa modificable en la pantalla principal.
- Panel de conectividad.
- Servidor en la nube.
- Aplicación móvil de acceso remoto para control, mantenimiento y programación.
- Alimentación principal 110/230 Vac, 50/60 Hz, 2x200 W.
- Fuente de alimentación de reserva - baterías de plomo una en el bloque principal + una en el expansor de bloque 12V/ 18Ah.
- Resistencia nominal interna de la batería <0,3 Ohmios.
- Temperatura de almacenamiento -10°C a +60°C.
- Temperatura de funcionamiento -5°C a +40°C.
- Índice de Protección IP30.
- Humedad relativa (sin condensación): hasta el 95%.
- Dimensiones (Al x An x F): 660 x 430 x 120 mm.
- Peso: 15kg (sin batería).

Productos Alternativos

iRIS8(1-4)L-S

Accesorios

iRIS8(0)LoopExtension

iRIS8LoopTTE

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris8-1-8-l-b-central-analogica-iris8-b-ampliable-hasta-8-lazos-200-zonas-17656>