



ASI1201A

Lector LCD autónomo para tarjeta Mifare



Características

- Teclado y pantalla LCD.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback, apertura multi-card.
- Asistencia por software.
- Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
- Instalación en superficie.
- Dimensiones y peso: 97x16x150mm / 0.30Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASI1212A-D](#)
[ASI1212A](#)
[ASI1212D-D](#)
[ASI1212D](#)
[ASI1201A-D](#)
[ASI1201E-D](#)
[ASI1201E](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI1201A

Lecteur LCD autonome pour carte Mifare

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	32 bits
MÉMOIRE	16M
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	3 (serrure de porte, sonnette et alarme)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13,56 MHz (Mifare)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	3 à 8 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	-
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	-
FAUX TAUX POSITIF (LOIN)	-
FAUX TAUX NÉGATIF (FRR)	-
Capacité cartes / événements	30 000/150 000
CAPACITÉ DES EMPREINTES	-
CONFIGURATION	Via CMS ou clavier intégré
GESTION DES UTILISATEURS	Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force
FONCTIONS D'ALARME	Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RJ45 (10 / 100M) / RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
MONTRE INTERNE	Oui
AVIS DE VOIX	Non
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	12 touches et écran LCD 128x64
La nourriture	DC9-15 / 130mA
Température	-30 à + 55
Humidité	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1201a-lecteur-lcd-autonome-pour-carte-mifare-3426>