



ASI1201A

Lector Autónomo LCD Tarjeta Mifare



Características

- Teclado y pantalla LCD.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback, apertura multi-card.
- Asistencia por software.
- Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
- Instalación en superficie.
- Dimensiones y peso: 97x16x150mm / 0.30Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASI1212A-D](#)
[ASI1212D-D](#)
[ASI1212D](#)
[ASI1212A](#)
[ASI1201A-D](#)
[ASI1201E-D](#)
[ASI1201E](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI1201A

Lector Autónomo LCD Tarjeta Mifare

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	32 bits
MEMORIA	16M
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz(Mifare)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 3 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	N/A
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	N/A
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	N/A
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	N/A
CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	30.000 / 150.000
CAPACIDAD HUELLAS	N/A
CONFIGURACIÓN	Mediante CMS o teclado integrado
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RJ45(10/100M) / RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
RELOJ INTERNO	Sí
AVISO VOZ	No
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas y pantalla LCD 128x64
ALIMENTACIÓN	DC9-15 / 130mA
TEMPERATURA	-30°C a +55°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1201a-lector-autonomo-lcd-tarjeta-mifare-3426>